

## **Touchdimmer Microlux LED, 2-pol**

Variant: **Dimmer Microlux LED MDC-17, 2P, 8-270W**

Art.nr: **OJ1457**

El.nr: **1472270**



## **INFORMASJON**

Microlux LED touch-dimmer type MDC leveres med 2-polet bryter. Dimmeren har lysminne og programmerbart tennivå, og er perfekt for dimming av LED med faseavsnitt i bad/våtrom og til utelys. Lysminnet fungerer også ved strømbrudd.

## **SPESIFIKASJONER**

**Eget forbruk:** 2VA

**Driftsspenning:** 230Vac,  $\pm 10\%$

**Sikring:** NULL

**Halogenglødelamper (230V) :** 10 - 420W

**LED:** 8 - 270 W

**Glødelamper (230V):** 10 - 420W

**Kortslutningssikring:** Elektronisk utkobling ved kortslutning, ingen sikring å skifte

**Overtemperatursikring:** NULL

**Omgivelsestemperatur:** 0 - 40 °C

**Kapslingsklasse :** IP20

**Omgivelsestemperatur Ta:** NULL

## **PRODUKTBESKRIVELSE**

Microlux LED er en faseavsnitt dimmer. Kort trykk på berøringsknappen slår belysningen på/av. Lengre trykk på berøringsknappen dimmer belysningen opp eller ned. Dimmeren tenner med boostfunksjon slik at alle lamper tenner samtidig.

### **MONTERING**

Microlux LED monteres i standard veggbox eller i påveggskappe(type MTC-VH).

### **ENDEVENDERFUNKSJON**

For styring av lyset fra flere steder, kan standard 230V impulsbrytere tilkobles. Belysningen kan da slås på/av og dimmes.

## BESKYTTELSESFUNKSJONER

Elektronisk utkopling ved kortslutning (ingen sikring å skifte). Gjeninnkopling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen.

## HUKOMMELSE FOR LYSSTYRKE

Microlux LED touch-dimmer 270W har minne-funksjon, også ved strømbrudd.

## NØDVENDIG INFORMASJON

---

Spesiallaget for dimming av LED med faseavsnitt.