



Art.navn:	Dimmer Microlux LED MDC-17, 2P, 8-270W
Art.nr:	OJ1457
El.nr:	1472270
GTIN:	

Generelt

Microlux LED er spesielt tilpasset LED downlights og har 2-polet bryter for utelys og våtrom. Dimmer LED perfektLysminne ved stømbruddProgrammerbart minimumsnivåBoost-tenn funksjonEndevenderfunksjon

Beskrivelse

Microlux LED touch-dimmer type MDC leveres med 2-polet bryter. Dimmeren har lysminne og programmerbart tennivå, og er perfekt for dimming av LED med faseavsnitt i bad/våtrom og til utelys. Lysminnet fungerer også ved strømbrudd.

Informasjon

Microlux LED er en faseavsnitt dimmer. Kort trykk på berøringsknappen slår belysningen på/av. Lengre trykk på berøringsknappen dimmer belysningen opp eller ned. Dimmeren tenner med boostfunksjon slik at alle lamper tenner samtidig.MONTERINGMicrolux LED monteres i standard veggboкс eller i påveggskappe(type MTC-VH).ENDEVENDERFUNKSJONFor styring av lyset fra flere steder, kan standard 230V impulsbrytere tilkobles. Belysningen kan da slås på/av og dimmes.BESKYTTELSESFUNKSJONERElektronisk utkøpling ved kortslutning (ingen sikring å skifte). Gjeninnkøpling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen.HUKOMMELSE FOR LYSSTYRKEMicrolux LED touch-dimmer 270W har minne-funksjon, også ved strømbrudd.

Tekniske data

Performance	
Omgivelsestemperatur Ta	NULL
Digitale innganger	
Driftsspenning	230Vac, $\pm 10\%$
Eget forbruk	2VA
Sikring	NULL
Mekaniske egenskaper	
Kapslingsklasse	IP20
Belastning	
LED	8 - 270 W
Glødelamper (230V)	10 - 420W
Halogenl�delamper (230V)	10 - 420W
Kortslutningssikring	Elektronisk utkobling ved kortslutning, ingen sikring � skifte
Overtemperatursikring	NULL
Omgivelsestemperatur	0 - 40 �C